

# Montageanleitung L-plus mit Platte 20/70

**HÄFELE**

Spannung 230 V / 50 Hz

**Auch als beleuchtete Kleiderstange verwendbar !  
Hierzu die 70mm - Tragplatten verwenden !**

article number 827.07.921, 827.07.922, 827.07.923,  
827.07.924, 827.07.925, 827.07.926,  
827.07.927, 827.07.928

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1 Tragplatten 20 oder 70mm | 6 Lampenabdeckung                              |
| 2 Systemleuchte            | 7 Röhre  |
| 3 Vorschaltgerät           | 8 Schalter                                     |
| 4 Netz - Einspeisung       | 9 Befestigungsschrauben (Spanplattenschrauben) |
| 5 Leuchte - Einspeisung    | 10 Befestigungsschrauben M5                    |

**ACHTUNG !  
Montage nur durch unterwiesene  
Personen unter Beachtung der gelten-  
den Normen !**

## **Montage :** **Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !**

Gewünschte Tragplatten 20 oder 70mm mit beigefügten Befestigungsschrauben M5 (10) wie abgebildet an der Leuchte befestigen.  
( Je nach Wattage sind 2 oder 3 Befestigungen vorgesehen; bis 8W 2, ab 13W 3 )

Befestigungslöcher für Leuchte markieren und vorstechen.(Materialstärke Befestigungsfläche min. 16mm!)

Systemleuchte (2) mittels Tragplatten (1) mit beigefügten Schrauben (9) befestigen.

Leitung der Systemleuchte (5) knickfrei verlegen und in Vorschaltgerät (3) einstecken.

System mittels Netzleitung (4) einspeisen.

Bitte beachten :

- die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden !
- mech. Belastbarkeit max. 15 kg/pro lfd. Meter; (nur bei gleichmäßiger Belastung und Montagerichtung wie abgebildet). Tragkraft Montagefläche min. 20kg/lfd.Meter.
- L-plus nur an ausreichend festen Befestigungsflächen anbringen
- Anschluß nur in Verbindung mit beiliegendem Vorschaltgerät
- bei Anbringung des Vorschaltgerätes(3) auf gute Wärmeabfuhr achten
- wir empfehlen nur Original Einspeisungs- und Verbindungsleitungen zu verwenden
- bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie des Herstellers

## **Leuchtmittelwechsel :** **ACHTUNG ! Leuchte spannungsfrei schalten !**

Lampenabdeckung (6) in der Mitte anfassen und nach unten kräftig abziehen.

Defekte Röhre (7) durch 90° Drehung lösen und nach unten herausnehmen.

Neues Leuchtmittel einsetzen und durch 90° Drehung einrasten.

Lampenabdeckung wieder aufrasten.

## **Montage Reling ( als Zubehör erhältlich ) : **Tragkraft Reling max 5kg.****

- auf vorschriftsmäßig montierte Systemleuchte (2) einen Relinghalter min. 3cm aufschieben, das Relingrohr im Halter fixieren und zweiten Halter auf Leuchte und Relingrohr schieben.

**Bitte beachten Sie : Um die Oberfläche nicht zu beschädigen, dürfen Sie auf keinen  
Fall Scheuermittel und -schwämme verwenden !**

**Achtung !  
Kabeldurchführungsbohrung in  
Montagefläche max. 11mm,  
zentrisch zur Tragplatte !**

